


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Tabellen / Datenblätter


Elektro- Türöffner » Türöffner Rauchschutz





## Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S-----A71

Einsatzbereich: Für gefälzte Rauchschutztüren  
DIN-Richtung: Universal  
Spannung: 10-24V AC/DC  
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein  
Dauerstromfest: 11-13V DC  
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN  
Für Rauchschutztüren geeignet: JA  
PRÜM Art.Nr.: 0002466330



## Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S-----B71

Einsatzbereich: Für gefälzte Rauchschutztüren  
DIN-Richtung: Universal  
Spannung: 22-42V AC/DC  
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein  
Dauerstromfest: 22-26V DC  
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN  
Für Rauchschutztüren geeignet: JA  
PRÜM Art.Nr.: -



## Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S.13-----A71

Einsatzbereich: Für stumpfe Rauchschutztüren  
DIN-Richtung: Universal  
Spannung: 10-24V AC/DC  
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein  
Dauerstromfest: 11-13V DC  
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN  
Für Rauchschutztüren geeignet: JA  
PRÜM Art.Nr.: -



## Datenblatt Elektro Türöffner Eff-Eff 118S.13-----B71

Einsatzbereich: Für stumpfe Rauchschutztüren  
DIN-Richtung: Universal  
Spannung: 22-42V AC/DC  
Mechanische Entriegelung (Tagesfalle): nein  
Dauerstromfest: 22-26V DC  
Für Feuerschutztüren geeignet: NEIN  
Für Rauchschutztüren geeignet: JA  
PRÜM Art.Nr.: -

